



My keeper

La sécurité connectée

FICHE TECHNIQUE Balise Athéna +

Déclencheur d'alertes manuelles et diffuseur d'alarmes sonores



La balise Athéna + fonctionne sur les réseaux existants GSM (réseau mobile) et sur les réseaux GPRS (réseaux 2g+ et 4G).

La balise ATHÉNA + permet une communication bidirectionnelle, elle fonctionne de la même manière qu'un téléphone sans clavier. Elle a été testée pour résister aux chocs, aux liquides ainsi qu'aux poussières (certification IP 67).

DATI / PPMS / INCENDIE

CARACTÉRISTIQUES DE LA BALISE ATHÉNA +

Dimensions	65mm x 46mm x 17mm
Poids	48 g
Réseaux	GSM / GPRS
Batterie	Chargeable 1000mAh/3.7V Li-ion batterie
Chargeur	DC 5V/1A
Microphone et haut-parleur	Intégrés
Durée de la batterie	48 - 72 heures
Mémoire de stockage	4MB (GPRS 8000 units, SMS 400 units)
Température en fonctionnement	-20°C à +70°C
Résistance à l'humidité	5% / 95% sans condensation
Capteur de mouvements	3 axes (chute / detection de mouvements)

Utilisation

PRÉCONFIGURÉ PAR MY KEEPER

- Charger 12 heures lors de la première utilisation
- Fonctions : Appel, SMS, 2G+ (réseaux GSM/GPRS)
- Carte SIM intégrée et activée à la réception du dispositif
- Abonnement SIM inclut dans l'offre, pas de frais cachés.
- Identifiant d'appel unique pour chaque carte SIM.



1. Appel préconfiguré ou répondre
2. Bouton SOS : Lancement de l'alerte manuelle par pression longue (retour sonore + vibration)
3. Indicateur réseau (LED verte) et niveau de batterie faible (LED rouge = <20%)
4. Bouton muet : Couper le son d'une alerte entrante
5. Témoin de mise en charge

INTERFACE

CHOIX DE LA SONNERIE DES BALISES :

- Aucune sonnerie
- Alerte intrusion/attentat
- Information de sécurité
- Fin d'alerte

ENVOI DE SMS :

SMS personnalisé aux contacts d'alerte et/ou aux membres du personnel (nécessité de renseigner leurs numéros de téléphone). L'envoi est instantané et est effectué simultanément avec l'envoi d'alerte vers les balises.

AUTOTESTS :

Autotests quotidiens des dispositifs avec rapport hebdomadaire vers le responsable. Possibilité de savoir précisément quelle balise est inactive et depuis quand.



GÉOLOCALISATION :

Les balises peuvent être localisées à tout moment directement depuis l'interface, **sans limites de distance**. Les balises peuvent donc être emmenées en sortie scolaire, mais également être retrouvées en cas de perte ou de vol.

EXERCICES :

En cas d'exercice, vous pouvez planifier celui-ci directement depuis l'interface, **en totale autonomie**. La mention "EXERCICE" apparaîtra dans toutes les communications durant le laps de temps déterminé. Le Centre de Téléassistance en sera notamment informé.

Batterie & chargeur

- Les balises sont envoyées pré chargées, pré-configurées et prêtes à l'emploi par My Keeper.
- Après la première utilisation la batterie se recharge en 3 à 5 heures. Elle se rallume automatiquement.

ATTENTION !

La batterie Li-ion contient des produits chimiques, il convient donc d'y faire attention, de la garder loin des sources de chaleurs importantes.

Merci de garder le niveau de batterie suffisamment haut pour un fonctionnement optimal.